

Mão na massa: Conectando o sensor ao NodeMCU

Para conectar o sensor ao NodeMCU, siga os passos abaixo:

- 1 - Conecte o NodeMCU e o sensor à protoboard.
- 2 - Após isso, conecte o resistor 4k7, ligando o pino de alimentação e o pino de dados.
- 3 - Faça as seguintes ligações:

- **VCC**, ligue ao **3V** do NodeMCU
- **DATA**, ligue ao **D3** do NodeMCU
- **NC**, não é utilizado
- **GND**, ligue ao **GND** do NodeMCU

